

PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Energii
Mielec
Al. Ducha Świętego 6a, 39-300 Mielec

Spółka zarejestrowana
przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000270202 NIP 7010049247
Kapitał zakładowy 1 865 962 000 zł

Mielec, dnia 2008-06-10

Wnioskodawca:

LICEUM

PSOLNOKSZTAŁCĄCE

KOLBUSZOWA, JANA PAWŁA II 8

36-100 KOLBUSZOWA

Znak: RDE11/ZP/791/823/2008

PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o.

Rejon Dystrybucji Energii

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA do sieci elektroenergetycznej o napięciu 230/400 V

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4.05.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z dnia 29.05.2007 r., poz. 623), w odpowiedzi na wniosek z dnia 2008-06-06 Rejon Dystrybucji Energii Mielec określa warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 230/400 V, jakie należy spełnić, aby umożliwić pobór mocy przyłączeniowej w wysokości 12 kW w układzie 3-fazowym (planowana rocznie ilość energii elektrycznej pobieranej 5000 kWh) przez obiekt: boisko sportowe z zapleczem; lokalizacja - KOLBUSZOWA, JANA PAWŁA II ..

1. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

1.1. Zasilanie podstawowe będzie możliwe po zrealizowaniu:

budowy przyłącza, w zakres którego wchodzi:

- odcinek przyłącza kablowego niskiego napięcia YAKY 4x o przekroju wg obliczeń (min. 35 mm²), o długości 60 m. Miejsce przyłączenia: rozdzielnia nn w stacji transf. wolne pole sieci nN zasilanej ze stacji transf. KOLBUSZOWA 18 (451).

- W rozdzielni n/n dobudować dodatkowe podstawy bezp. Z dobudowanych podstaw wyprowadzić kabel j/wyż. do zasilania zespołu boisk sportowych wraz z zapleczem.
- Całość prac wykonać własnym kosztem i staraniem - przyłącz pozostaje na majątku io eksploatacji odbiorcy..

1.2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: podstawy bezp. w rozdzielni n/n.

1.3. Układ pomiarowy: układ bezpośredni, licznik kWh trójfazowy .

Układ zainstalować na zewnątrz obiektu.

1.4. Zabezpieczenie główne przedlicznikowe dobrane według obliczeń do wielkości mocy przyłączeniowej – maks. 32 A.

1.5. Wymagany stosunek poboru mocy biernej do czynnej tg φ ≤ 0,4.

1.6. Sieć zasilająca niskiego napięcia pracuje w układzie TN-C. W instalacji odbiorczej należy zastosować odpowiedni dla tego typu układu system i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej.

1.7. Przedmiotowe warunki przyłączenia określają dostarczenie energii elektrycznej w warunkach standardowych.

1.8. Niedopuszczalne jest przyłączanie do instalacji lub sieci urządzeń wprowadzających zakłócenia do sieci lub instalacji innych odbiorców.

2. INFORMACJE FORMALNO – PRAWNE

2.1. Podmiot przyłączany do sieci zalicza się do V grupy przyłączeniowej.

2.2. Cały zakres prac wykonać zgodnie z wymaganiami norm i obowiązujących przepisów.

2.3. Określony w warunkach zakres prac związanych z przyłączeniem nie oznacza, że ich realizacja spoczywa wyłącznie na wnioskodawcy. Warunkiem przystąpienia do realizacji jest zawarcie umowy o przyłączenie określającej wzajemne prawa i obowiązki stron, tj. Przedsiębiorstwa Energetycznego i Podmiotu Przyłączanego. Projekt umowy został załączony do niniejszych warunków. W sprawie umowy przyłączeniowej prosimy kontaktować się z:

Zespołem ds. Przyłączeń RDE Mielec, tel. 5845937; w sprawie warunków przyłączenia tel. 5845936.

UWAGA: W przypadku opracowania przez podmiot przyłączany dokumentacji technicznej i prawnej przyłączenia przed zawarciem umowy o przyłączenie, określającej wzajemne prawa i obowiązki stron – koszty związane z realizacją tych prac projektowych obciążać będą w całości podmiot przyłączany, bez możliwości ich refundacji przez PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o.o.

2.4. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nastąpi po zrealizowaniu warunków przyłączenia i zawarciu umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystrybucji albo dwóch odrębnych umów: o świadczenie usług dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej.

3. Informacje dodatkowe:

3.1. Informujemy, że do ochrony przeciwprzepięciowej szczególnie wrażliwych i cennych urządzeń (np. odbiorniki TV, faxy, komputery osobiste, itp.) oraz urządzeń pracujących w rozległych systemach połączeń, podmiot przyłączany powinien zastosować dodatkowe układy ochronników przeciwprzepięciowych, które instaluje się bezpośrednio przy urządzeniach chronionych.

4. TERMIN WAŻNOŚCI WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA – 2 lata od daty wydania.

5. ZAŁĄCZNIKI - projekt umowy przyłączeniowej U-3.

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x ZP

Z-CIA PRZEDSIĘWZIENIA
Rejonu Dystrybucji Energii
ds. Utrzymywania Maja i Sieciowego

Inż. Jan Zaręczyński